



RS16/2T10


 RS16/T10V
RS16/1T10

Tidsbrytere i RS16 T10-serien

Komplett serie 10 A elektroniske tidsbrytere med alle aktuelle bryterfunksjoner.

Tidsbrytere med justerbar forsinkelse:


- **RS16/T10V:**
Benyttes over alt hvor det er praktisk at strømmen slås av etter en gitt tid. Bryteren har potensialfri vekselkontakt og brukes til f.eks. lys og vifter. Passer inn i standard veggboкс. For påvegg montasje benyttes kappe L887 el.nr.14 715 75.
- **RS16/2T10:**
Benyttes der det er ønske om topolet brudd der kortslutning mellom fase og jord kan medføre berøringsfare eller varmgang. Brukes til kaffetrakter, strykejern ol.. For påvegg montasje benyttes kappe L889 el.nr.14 715 77.
- **RS16/1T10:**
Kombinasjonsbryter med innvendig velger mellom på/av og på/på. Bryteren har dermed både stikk- og trappefunksjon. Brukes ved induktive og kapasitive laster som f. eks trapperomsbelysning. For påvegg montasje benyttes kappe L887 el.nr.14 715 75.

Tekniske data:

Produkt:	RS16/T10V	RS16/2T10	RS16/1T10
El.nr.:	14 102 98	14 102 94	14 102 93
Tidsinnstilling:	15 min. til 8 t.	15, 30 min., 1, 2, 4, 8 t.	0 - 120 min.
Bryterfunksjon:	1. pol vekselvender.	2. polet relé	Gnistfri kobling 1. pol
Ohmsk last:	10 A	10 A	10 A
Kapslingsgrad:	IP20	IP20	IP20

Produktsortiment:

Produkt	El.nr.
Tidsbryter RS16/T10V	14 102 98
Tidsbryter RS16/2T10	14 102 94
Tidsbryter RS16/1T10	14 102 93



Dobbel hjørnekappe
el.nr 14 715 30,
kombinasjonsplate el.nr.
14 117 42, tidsbryter
RS16/T10 V eller
RS16/1T10 og en jordet
stikk el.nr. 15 105 42
gir en sikker og praktisk
løsning for kjøkkenet.



ELKO AS
Eyvind Lyches vei 10
Postboks 234, NO-1301 Sandvika
Tlf.: 67 80 73 00
Faks: 67 80 73 01
www.elko.no