



## FDV dokument 1660870

**Produkt:** Lastbryter 2P 25A  
**EI-nummer:** 1660870  
**Vareno:** EKO01801  
**EAN:** 27020160180104  
**Pakningsant.:** 12  
**Farge:** Hvit




**Produktbeskrivelse:** Lastbryter benyttes på laster som allerede er sikret med et vern, og som ønskes styrt fra sikringsskapet. Kan for eksempel benyttes på utelyset som er styrt av fotocelle, og det ønskes en servicebryter i sikringsskapet.

**Tekniske spesifikasjoner:** Maks belastning: 25A  
Spenning  $U_i$ : 500VAC  
Spenning  $U_e$ : 250V AC  
Frekvens: 50Hz  
Antall poler: 2P  
Driftskategori: AC - 22A

Ledertversnitt entrådet: 10 mm<sup>2</sup>  
Ledertversnitt flertrådet: 10 mm<sup>2</sup>  
Avisoleringslengde: 9 mm  
Tiltrekkingsmoment: 1,2 Nm  
Type Bits: PZ1  
Kapslingsgrad: IP40 med avdekning  
Produsert lhht:  
EN 60669-2-4

### Målskisse



### Koblings skjema

Lastbryter				
	PZ			
		Passende bits	Tiltrekkingsmoment	Entrådet CU
				Flertrådet CU
25A	PZ1-5mm	1,2Nm	10mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>
63A	PZ2-6,5mm	3,5Nm	<50mm <sup>2</sup>	<35mm <sup>2</sup>

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01